



Meblanco Due LED



DE – Installationsanleitung

1. Sicherheitshinweis

Unterbrechen Sie die Stromzufuhr, bevor Sie mit der Installation beginnen. Nur Fachpersonen dürfen Arbeiten am Stromnetz ausführen. Die Leuchte darf nicht auf ungeeigneten Oberflächen montiert werden. Bei defekten Geräten Stromzufuhr unterbrechen. Defekte Schutzgläser ersetzen.

2. Produktbeschreibung

LED Leuchte (LED Sensorleuchte) mit wählbarer Lichtfarbe 3000K oder 4000K. Metallboden und Glasabdeckung. Schaltausgang für Parallelschaltung von weiteren Leuchten. Für Decken oder Wandmontage. In Hauseingängen, Korridoren, Kellern und Garagen.

3. Anwendung

Geeignet für Korridore, Flure und Treppenhäuser. Bei Decken- oder Wandmontage ist der sich ändernde Erfassungsbereich des HF Melders zu beachten

4. Montage

Öffnen Sie die LED-Leuchte durch leichte Drehung der Leuchtenabdeckung im Gegenuhrzeigersinn. Netzanschlusskabel durch die Gummidurchführung am Leuchtenboden einführen. Bohrlöcher an der Decke anzeichnen, in Durchmesser und Tiefe zu den entsprechenden Dübeln passende Löcher bohren; Dübel fest in die Bohrungen eindrücken. Leuchte an der Decke befestigen. Nach der Konfiguration des Melders Leuchtenabdeckung in der vorgesehenen Schraubführung im Uhrzeigersinn wieder auf den Leuchtenboden bis zum Anschlag drehen. Prüfen, ob die Leuchtenabdeckung hält.

5. Installation

Der Stromkreis muss mit einem Leistungsschutzschalter abgesichert sein.

L = Stromführender Leiter (braun oder schwarz)

N = Neutralleiter (blau)

PE = Erdung

6. Technische Daten

Nennspannung: 220–240 V, 50 Hz

Lichtleistung: 12W LED

Lichtstrom: 1200 lm (900 lm mit Glas)

Farbtemperatur: 3000K/4000 K

Farbwiedergabe: Ra > 80

UGR Wert: < 19


Lebensdauer: LED L70 ca. 50'000h

Schutzart: IP44, Klasse I

Temperaturbereich: -20° bis + 40°C

Abmessungen: Ø 300x110 mm

Z-Licht



FR – Notice d'installation

1. Consignes de sécurité

Avant l'installation, contrôler que les câbles électriques ne soient pas sous tension. L'installation ne doit être faite que par des électriciens qualifiés en respectant les règlements du pays correspondant. Les réparations ne doivent être effectuées que par un atelier spécialisé.

2. Description du produit

Luminaire LED (luminaire à capteur LED) avec couleur de lumière sélectionnable 3000K ou 4000K. Base métallique et couvercle en verre. Sortie de commutation pour la connexion en parallèle d'autres luminaires. Pour montage au plafond ou au mur.

Dans les entrées des maisons, les couloirs, les caves et les garages.

3. Utilisation

La lampe est utilisable dans un couloir, palier, cage d'escaliers, local technique en tenant toujours compte des particularités de la technologie hyperfréquences. Il est à noter que la zone de détection est différente selon le type de pose, au plafond ou au mur.

4. Montage

Ouvrir la lampe en tournant d'un quart de tour le capot diffuseur dans le sens antihoraire. Passer le câble d'alimentation à travers le passe-fil étanche du socle.

Marquer les trous de fixation et percer en correspondance avec les chevilles et vis de fixation. S'assurer que les chevilles soient fermement maintenues et visser le socle de la lampe.

Brancher le câble. Replacer le capot diffuseur en tournant dans le sens horaire jusqu'à sentir une résistance. Vérifier que le capot diffuseur ne bouge pas.

5. Installation

Le circuit électrique doit être protégé avec un dispositif réglementaire.

L = Phase (marron ou noir)

N = Neutre (bleu)

PE = Terre

6. Caractéristiques techniques

Tension nominale : 220–240 V ~ 50 Hz

Puissance d'éclairage: 12W LED

Flux lumineux: 1200 lm (900 lm avec verre)

Température du couleur : 3000K / 4000K

Indice de rendu des couleurs : Ra > 80

UGR valeur: < 19

Durée de vie: LED L70 ca. 50'000h

Protection: IP44, classe I

Température: -20° bis + 40°C

Dimension: Ø 300x110 mm