



Mit NOTBeleuchtung

Avec éclairage de secours

DE – Installationsanleitung

1. Sicherheitshinweis

Unterbrechen Sie die Stromzufuhr bevor Sie mit der Installation beginnen. Nur Fachpersonen dürfen Arbeiten am Stromnetz ausführen. Die Leuchte darf nicht auf ungeeigneten Oberflächen montiert werden. Bei defekten Geräten Stromzufuhr unterbrechen. Defekte Abdeckung ersetzen

2. Produktbeschreibung

LED Balkenleuchte IP65. Für Deckenmontage und mittigem Kabelanschluss. Hochwertig, Bodenteil Metall, Abdeckung PC. Mittiger Anschluss und Notbeleuchtung, Akku, 2W / 3 Std
Optional: Seilabhängung 1m
Geeignet für Garagen, Keller, Korridore, Flure und Treppenhäuser.

3. Montage

Öffnen Sie die LED-Leuchte durch Öffnen der beiden Halter der Abdeckung. Netzanschlusskabel durch die Gummidurchführung am Leuchten-Boden einführen. Bohrlöcher an der Decke anzeichnen, in Durchmesser und Tiefe zu den entsprechenden Dübeln passende Löcher bohren; Dübel fest in die Bohrungen eindrücken. Leuchte an der Decke befestigen. Danach die Abdeckung auf die Leuchte aufsetzen.

Installation

Der Stromkreis muss mit einem Leistungsschutzschalter abgesichert sein. Schliessen Sie die Kabel an:

SL = Stromführender Leiter (braun oder schwarz)
PL = Phase NOT
SL und PL überbrücken
N = Neutralleiter (blau)
PE = Erdung (gelb grün)

4. Technische Daten

Nennspannung: 220–240 V ~ 50 Hz
Lichtleistung: 40W
Notbeleuchtung: 2W / 3 Std
Lichtstrom: ca. 4800lm
Farbtemperatur: 4000 K
Leistungsfaktor: > 0,5
Installationshöhe: max. 2 - 6 m
Schutzart: IP20
Abmessungen: 1200 x 72 x 73mm
Lebensdauer LED L70: > ca. 35 000 h
Abdeckung: Aluminium
Temperaturbereich: -20 bis +55°C
Konformität: CE Rohs

FR – Notice d'installation

1. Consignes de sécurité

Avant l'installation, contrôler que les câbles électriques ne soient pas sous tension. L'installation ne doit être faite que par des électriciens qualifiés en respectant les réglementations du pays correspondant. Les réparations ne doivent être effectuées que par un atelier spécialisé.

2. Description du produit

Luminaire LED Réglette. IP65. Base métal et couvercle en PC.
Raccordement cable au milieu centre.
Avec éclairage de secours, 2W / 3h
Pour montage intérieur. Option : Suspension par cable 1m
La lampe est utilisable dans les garages, les caves, couloir, palier

3. Montage

Ouvrir la lampe avec les deux fermetures. Passer le câble d'alimentation à travers le passe-fil étanche du socle.
Marquer les trous de fixation et percer en correspondance avec les chevilles et vis de fixation. S'assurer que les chevilles soient fermement maintenues et visser le socle de la lampe
Brancher le câble. Fixer le capot diffuseur capot.

Installation

Le circuit électrique doit être protégé avec un dispositif réglementaire.
A connecter:

SL = Conducteur sous tension (brun ou noir)
PL = Phase NOT
Pontage SL et PL
N = Neutre (bleu)
PE = Terre (jaune vert)

4. Caractéristiques techniques

Tension nominale : 220–240 V ~ 50 Hz
Puissance d'éclairage : 40W
Éclairage de secours : 2W / 3Std
Source lumineuse : LED
Flux lumineux : env. 4800lm
Température du couleur : 4000 K
Facteur de puissance : > 0,5
Hauteur de montage : max. 2 - 6 m
Protection : IP20
Dimension: 1200 x 72 x 73mm
Durée de vie LED L70 : > env. 35 000 h
Couvercle Aluminium
Gamme des températures de service ; -20 à +55°C
Conformité: CE, Rohs