

DE – Installationsanleitung

1. Sicherheitshinweis

Unterbrechen Sie die Stromzufuhr bevor Sie mit der Installation beginnen. Nur Fachpersonen dürfen Arbeiten am Stromnetz ausführen. Die Leuchte darf nicht auf ungeeigneten Oberflächen montiert werden. Bei defekten Geräten Stromzufuhr unterbrechen. Defekte Abdeckung ersetzen

2. Produktbeschreibung

LED Nassraumleuchte IP65. Für Deckenmontage und mittigem Kabelanschluss. Hochwertige LED Leuchte für Aussen- und Innenmontage. Mit CCT und Power Switch. Einstellung Lichtstärke Auf 12/18/24/36W resp. 15/24/36/68W. Optional: Seilabhängung 1m Geeignet für Garagen, Keller, Korridore, Flure und Treppenhäuser.

3. Montage

Öffnen Sie die LED-Leuchte durch öffnen der beiden Halter der Abdeckung. Netzanschlusskabel durch die Gummidurchführung am Leuchten-Boden einführen. Bohrlöcher an der Decke anzeichnen, in Durchmesser und Tiefe zu den entsprechenden Dübeln passende Löcher bohren; Dübel fest in die Bohrungen eindrücken. Halte Spangen befestigen. Leuchte an der Decke befestigen. Danach die Abdeckung auf die Leuchte aufsetzen.


Installation

Der Stromkreis muss mit einem Leistungsschutzschalter abgesichert sein. Schliessen Sie die Kabel an:

L = Stromführender Leiter (braun oder schwarz)

N = Neutralleiter (blau)

PE = Erdung (gelb grün)



FR – Notice d'installation

1. Consignes de sécurité

Avant l'installation, contrôler que les câbles électriques ne soient pas sous tension. L'installation ne doit être faite que par des électriciens qualifiés en respectant les réglementations du pays correspondant. Les réparations ne doivent être effectuées que par un atelier spécialisé.

2. Description du produit

Luminaire LED pour locaux humides. IP65. Base en aluminium. Raccordement câble au milieu centre. Intensité et couleur de lumière réglables. 12/18/24/36W resp. 15/24/36/68W Pour montage extérieur, intérieur. Option : Suspension par câble 1m La lampe est utilisable dans les garages, les caves, couloir, palier

3. Montage

Ouvrir la lampe avec les deux fermetures. Passer le câble d'alimentation à travers le passe-fil étanche du socle. Marquer les trous de fixation et percer en correspondance avec les chevilles et vis de fixation. S'assurer que les chevilles soient fermement maintenues et visser le socle de la lampe Brancher le câble. Fixer le capot diffuseur capot.

Installation

Le circuit électrique doit être protégé avec un dispositif réglementaire. A connecter:

L = Phase (marron ou noir)

N = Neutre (bleu)

PE = Terre (jaune vert)



Dip Schalter Power: 12/18W/24/36W (120cm) oder 15/24/36/68W (150cm)

Schalter Lichtfarbe: 3000, 4000 oder 6000K

Einstellung Lichtstärke:

36W resp. 68W

Intensité réglable

	PIN 1	PIN 2
20 W	ON	ON
25 W	ON	OFF
30 W	OFF	ON
40 W	OFF	OFF

	PIN 1	PIN 2
30 W	ON	ON
40 W	ON	OFF
50 W	OFF	ON
60 W	OFF	OFF

4. Technische Daten

Nennspannung: 220–240 V ~ 50 Hz

Lichtleistung: 12-36W / 15-68W

Lichtstrom: ca. 1800-5400lm / 2250-10200lm

Farbtemperatur: 3/4/6000 K

Leistungsfaktor: > 0,5

Installationshöhe: max. 2 - 6 m

Schutzart: IP65

Abmessungen: 1200 / 1500 x 79 x 68mm

Lebensdauer LED L70: > ca. 35 000 h

Abdeckung: Aluminium

Temperaturbereich: -20 bis +55°C

Konformität: CE Rohs

4. Caractéristiques techniques

Tension nominale : 220–240 V ~ 50 Hz

Puissance d'éclairage : 12-36W / 15-68W

Source lumineuse : LED

Flux lumineux : env. 1800-5400lm / 2250-10200lm

Température du couleur : 3/4/6000 K

Facteur de puissance : > 0,5

Hauteur de montage : max. 2 - 6 m

Protection : IP65

Dimension: 1200 / 1500 x 79 x 68mm

Durée de vie LED L70 : > env. 35 000 h

Couvercle Aluminium

Gamme des températures de service ; -20 à +55°C

Conformité: CE, Rohs