Blanco ZF 24W 4000K

Art. Nr.: 11074

DE – Installationsanleitung

1. Sicherheitshinweis
Unterbrechen Sie die Stromzufuhr bevor Sie mit der Installation beginnen. Nur Fachpersonen dürfen Arbeiten am Stromnetz ausführen. Die Leuchte darf nicht auf ungeeigneten Oberflächen montiert werden. Bei defekten Geräten Stromzufuhr unterbrechen. Defekte Schutzgläser ersetzen

2. . Produktbeschreibung
LED Leuchten 24W.
Für Wand- oder Deckenmontage.
Hochwertige LED Leuchte für Innenmontage.
Geeignet für Korridore, Flure und Treppenhäuse

3. Anwendung
Geeignet für Korridore, Flure und Treppenhäuser.

4. Montage
Öffnen Sie die LED-Leuchte durch leichte Drehung der Leuchtenabdeckung im Gegenuhrzeigersinn. Netzanschlusskabel durch die Gummidurchführung am Leuchtenboden einführen. Bohrlöcher an der Decke anzeichnen, in Durchmesser und Tiefe zu den entsprechenden Dübeln passende Löcher bohren; Dübel fest in die Bohrungen eindrücken. Leuchte an der Decke befestigen. Nach der Konfiguration des Melders Leuchtenabdeckung in der vorgesehene Schraubführung im Uhrzeigersinn wieder auf den Leuchten Boden bis zum Anschlag drehen. Prüfen, ob die Leuchten Abdeckung hält.

Installation
Der Stromkreis muss mit einem Leistungsschutzschalter abgesichert sein.
L = Stromführender Leiter (braun oder schwarz)
N = Neutralleiter (blau)

5. Technische Daten
Nennspannung: 220–240 V ~ 50 Hz
Lichtleistung: 24W LED
Lichtstrom: ca. 1800 lm
Farbtemperatur: 4000K
Leistungsfaktor: > 0,5
Schutzart: IP20
Masse: Ø 280 x 55mm
Lebensdauer LED L70: > ca. 35 000 h
Abdeckung: Kunststoff
Temperaturbereich: -10 bis +45°C

FR – Notice d'installation

1. Consignes de sécurité
Avant l'installation, contrôler que les câbles électriques ne soient pas sous tension. L'installation ne doit être faite que par des électriciens qualifiés en respectant les réglementations du pays correspondant. Les réparations ne doivent être effectuées que par un atelier spécialisé.

2. 2. Description du produit
La lampe LED avec 24W.
Pour montage intérieur, mural ou plafonnier.
Luminaire LED haut de gamme destiné à un montage en intérieur.
La lampe est utilisable dans un couloir, palier, cage d'escaliers

3. Utilisation
La lampe est utilisable dans un couloir, palier, cage d'escaliers.

4. Montage
Ouvrir la lampe en tournant d'un quart de tour le capot diffuseur dans le sens antihoraire. Passer le câble d'alimentation à travers le passe-fil étanche du socle.
Marquer les trous de fixation et percer en correspondance avec les chevilles et vis de fixation. S'assurer que les chevilles soient fermement maintenues et visser le socle de la lampe
Brancher le câble. Replacer le capot diffuseur en tournant dans le sens horaire jusqu'à sentir une résistance. Vérifier que le capot diffuseur ne bouge pas.

Installation
Le circuit électrique doit être protégé avec un dispositif réglementaire.
L = Phase (marron ou noir)
N = Neutre (bleu)

5. Caractéristiques techniques
Tension nominale : 220–240 V ~ 50 Hz
Source lumineuse : 24W LED
Flux lumineux : env. 1800lm
Température du couleur : 4000K
Facteur de puissance : > 0,5
Protection : IP20
Dimension : Ø 280 x 55mm
Durée de vie LED L70 : > env. 35 000 h
Couvercle ABS
Gamme des températures de service ; -10 à +45°C