

Blanco ZF 12W Trio 3000K/4000K/6000K

Art. Nr.: 11070A



DE – Installationsanleitung

1. Sicherheitshinweis

Unterbrechen Sie die Stromzufuhr bevor Sie mit der Installation beginnen. Nur Fachpersonen dürfen Arbeiten am Stromnetz ausführen. Die Leuchte darf nicht auf ungeeigneten Oberflächen montiert werden. Bei defekten Geräten Stromzufuhr unterbrechen. Defekte Schutzgläser ersetzen

2. Produktbeschreibung

LED Leuchten 12W.
Für Wand- oder Deckenmontage.
Hochwertige LED Leuchte für Innenmontage.
Geeignet für Korridore, Flure und Treppenhäuser

3. Anwendung

Geeignet für Korridore, Flure und Treppenhäuser.

4. Montage

Öffnen Sie die LED-Leuchte durch leichte Drehung der Leuchtenabdeckung im Gegenuhrzeigersinn. Netzanschlusskabel durch die Gummidurchführung am Leuchtenboden einführen. Bohrlöcher an der Decke anzeichnen, in Durchmesser und Tiefe zu den entsprechenden Dübeln passende Löcher bohren; Dübel fest in die Bohrungen eindrücken. Leuchte an der Decke befestigen. Nach der Konfiguration des Melders Leuchtenabdeckung in der vorgesehene Schraubführung im Uhrzeigersinn wieder auf den Leuchten Boden bis zum Anschlag drehen. Prüfen, ob die Leuchten Abdeckung hält.

Installation

Der Stromkreis muss mit einem Leistungsschutzschalter abgesichert sein.

L = Stromführender Leiter (braun oder schwarz)

N = Neutraleiter (blau)

5. Technische Daten

Nennspannung: 220–240 V ~ 50 Hz
Lichtleistung: 12W LED
Lichtstrom: ca. 1000 lm
Farbtemperatur: 3000/4000K/6000K
Leistungsfaktor: > 0,5
Schutzart: IP44
Masse: Ø 280 x 55mm
Lebensdauer LED L70: > ca. 35 000 h
Abdeckung: Kunststoff
Temperaturbereich: -10 bis +45°C

FR – Notice d'installation

1. Consignes de sécurité

Avant l'installation, contrôler que les câbles électriques ne soient pas sous tension. L'installation ne doit être faite que par des électriciens qualifiés en respectant les réglementations du pays correspondant. Les réparations ne doivent être effectuées que par un atelier spécialisé.

2. Description du produit

La lampe LED avec 12W.
Pour montage intérieur, mural ou plafonnier.
Luminaire LED haut de gamme destiné à un montage en intérieur.
La lampe est utilisable dans un couloir, palier, cage d'escaliers

3. Utilisation

La lampe est utilisable dans un couloir, palier, cage d'escaliers.

4. Montage

Ouvrir la lampe en tournant d'un quart de tour le capot diffuseur dans le sens antihoraire. Passer le câble d'alimentation à travers le passe-fil étanche du socle.
Marquer les trous de fixation et percer en correspondance avec les chevilles et vis de fixation. S'assurer que les chevilles soient fermement maintenues et visser le socle de la lampe
Brancher le câble. Replacer le capot diffuseur en tournant dans le sens horaire jusqu'à sentir une résistance. Vérifier que le capot diffuseur ne bouge pas.

Installation

Le circuit électrique doit être protégé avec un dispositif réglementaire.

L = Phase (marron ou noir)

N = Neutre (bleu)

5. Caractéristiques techniques

Tension nominale : 220–240 V ~ 50 Hz
Source lumineuse : 12W LED
Flux lumineux : env. 1000lm
Température du couleur : 3000/4000K/6000K
Facteur de puissance : > 0,5
Protection : IP44
Dimension : Ø 280 x 55mm
Durée de vie LED L70 : > env. 35 000 h
Couvercle ABS
Gamme des températures de service ; -10 à +45°C

